

Store Intégral 75 extérieur

Armature Alu naturel ou RAL 9010 blanc brillant de série



équerre standard applique ou plafond :



Store enroulable vertical monobloc, sur-mesure & prêt à poser

MÉCANISME

- Coffre intégral 4 faces, en aluminium extrudé alu naturel ou laqué blanc brillant 9010 de série
- Enrouleur acier galvanisé diamètre 40 ou 50 mm selon le type de manœuvre
- Barre de charge ronde lestée (Ø 18 mm) permettant une tension permanente de la toile
- Joutes en aluminium moulé et visserie inoxydable

MANŒUVRES

- Manivelle sous coffre ou renvoi intérieur à 90°
- Manivelle décrochable extérieure
- Motorisation Cherubini filaire fins de courses électroniques (réglage des fins de courses par l'inverseur saillie ou encastré)
- Motorisation Somfy filaire LT (réglage des fins de courses sur la tête moteur par poussoir) + inverseur saillie ou encastré

DIMENSIONS MAXI

- Manivelle : Largeur 3400 x Hauteur 3000 mm
- Électrique : Largeur 3400 x Hauteur 3000 mm

POSE

- Extérieure, applique ou plafond

Largeur minimum

Manœuvre manivelle 500 mm

Manœuvre électrique 700 mm

DÉTAILS TECHNIQUES


LARGEUR DE TOILE

MANIVELLE


Largeur store - 66 mm

ÉLECTRIQUE

Largeur store - 58 mm



ÉQUERRE APPLIQUE STANDARD RÉGLABLE DE 0 À 30 MM



OPTIONS

Guidage obligatoire pour pose en extérieur

GUIDE CÂBLE NYLON



COULISSE ALU 26 X 22 MM



MÉCANISME LAQUÉ RAL BRILLANT



(départ usine : 4 à 6 semaines)

Store Intégral 75 extérieur




MANŒUVRES

MANIVELLE


Sous store décrochable aimantée.
Renvoi intérieur haut ou bas à 90°
Disponible en : blanc, gris clair ou noir
Hauteur : 2800 mm maxi



DÉCROCHABLE SOUS STORE




RENOI HAUT À 90°



Tige traversante

RENOI BAS À 90°



Tige traversante

MOTORISATIONS DE SÉRIE



CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

MOTEUR CHERUBINI

Moteur filaire à fins de courses électroniques réglables par l'interrupteur
Vitesse : 30 tr/min



Inverseur saillie ou encastré



CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

OPTIONS SUR MOTORISATION

MOTEUR RADIO + TÉLÉCOMMANDE

Vitesse : 30 tr/min
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande POP 1 canal



somfy

MOTEUR SOMFY

Moteur filaire LT à fins de courses réglables par boutons poussoirs sur la tête moteur
Vitesse : 17 tr/min



Inverseur Inis saillie



Inverseur Inis encastré



somfy.io

MOTEUR IO + TÉLÉCOMMANDE

Moteur Sunilus IO - Vitesse : 17 tr/min
Télécommande Situo Mobile IO 1 canal
Programmation et réglage des fins de courses par la télécommande 1 canal



Autres automatismes et groupages, nous consulter